

GSM Funk Alarmanlage 868 MHz – Handbuch Funk KeyPad Bidirektional

Das KeyPad ist bereits mit der Anlage gekoppelt!

Das Standard PROGRAMM Passwort für Einstellungen ist 888888 (sechsmal die acht).

Das Standard USER Passwort für scharf/unscharf Operationen ist 888888 (sechsmal die acht).

Anlage mit Funk KeyPad „**SCHARF**“ schalten:

- Mit Stromanschluss verwenden
- Eingabe: „ **088888 ENT**“
- Die Anlage ist scharf

Anlage mit Funk KeyPad „**UNSCHARF**“ schalten:

- Mit Stromanschluss verwenden
- Eingabe: „ **ESC888888 ENT**“
- Die Anlage ist unscharf

Funk KeyPad USER Passwort ändern:

- Mit Stromanschluss verwenden
- Eingabe: „**SET999999ENT** altes USER PW**888888 ENT**
neues USER PW **XXXXXX ENT** neues USER Passwort
XXXXXX ENT“
das User Passwort wurde geändert

Funk KeyPad Programm Passwort ändern:

- Mit Stromanschluss verwenden
- Eingabe: „**SET999999ENT** Pfeil nach unten drücken **ENT**
altes USER PW**888888 ENT** neues Programm PW
XXXXXX ENT neues Programm Passwort **XXXXXX ENT**“
→ **das Programm Passwort wurde geändert**

Funk KeyPad mit der Anlage koppeln:

SCHRITT 1:

- Mit Stromanschluss verwenden
An der Anlage Melder anlernen auswählen und Zone wählen:
- **Zone 01 Gruppe 1 → Melder einlesen**
Am Keypad ist folgende Eingabe erforderlich:
- **„0888888 ENT ENT 0888888 ENT ENT“**

SCHRITT 2:

- Am Keypad ist folgende Eingabe erforderlich:
„SET888888“ → Menüauswahl mit Pfeil nach oben zum Menüpunkt: „MAIN UNIT SYNC“ auswählen drücken Sie jetzt
„ENTENT“
- **An Ihrer Anlage lösen Sie jetzt den Sofortalarm am Display aus**
- **das Keypad wird angelernt → Rückmeldung Keypad**
„Activate Success“

Funk Keypad Einstellung Zeit und Datum:

- Mit Stromanschluss verwenden
- Am Keypad ist folgende Eingabe erforderlich:
- **„SET888888ENT“**
- **Set Time**
- **Stunde-Minute-Sekunde ENT**
- **Set Date**
- **Jahr-Monat-Tag-Wochentag ENT**
- Beispiel: 01.04.2012 Montag → Eingabe: 1404011ENT ESC
Hinweis: Montag=1, Dienstag=2, Mittwoch=3, Donnerstag=4, Freitag=5, Samstag=6, Sonntag=0

Gerne können Sie bei Konfigurationsfragen auf uns zukommen.

Mail: info@finesell.de